

Latitude > 44° 49' 6" N  
Longitude > 20° 28' 5" E

# spot CONNECT™



Connected by Bluetooth





## İçindekiler

Hoşgeldiniz .....	4
Başlarken .....	6
Başlangıç Sistem Ayarları .....	11
SPOT Connect'in Kullanılması .....	16
İşlemler.....	18
Bakım ve Destek .....	25
Garanti ve FCC/IC Bildirimi .....	27

## Hoşgeldiniz

Bugünün akıllı telefonları, arkadaşlarınız ve aileniz ile sürekli olarak irtibatla kalmanız için her zamankinden daha fazla seçenek sunmaktadır. Ne yazık ki, bu muhteşem çeşitlilikteki bağlantılar her zaman hücresel ağ üzerinde kullanılmaya bağımlı olmuştur.

Şimdiye kadar.

SPOT Connect, konumunuzu ve küresel haberleşme uydularının yerini belirlemek için GPS uydusu sistemini kullanarak, gezegendeki hemen hemen her noktadan rehberinizde bulunan kişilere ve acil müdahale personeline bu bilgileri iletmek amacıyla akıllı telefonunuzu bir uydusu iletişim cihazına çevirir. Twitter ve Facebook hesaplarınızı güncelleyebilir, kısa e-posta ve metin mesajları gönderebilir ve kritik bir acil durumda acil yardım istemek amacıyla bir SOS mesajı gönderebilirsiniz.

SPOT Connect uygulaması akıllı telefon üzerinden çalışır ve akıllı telefonunuz Bluetooth üzerinden SPOT Connect cihazına bağlanır. Bluetooth, elektronik cihazların birbirleriyle iletişim kurmasına olanak sağlayan bir kısa menzilli kablosuz bağlantı standardıdır ve basitçe iki elektronik cihaz arasında bir bağlantı kurmakta kullanılır. Akıllı telefonunuzu SPOT Connect'in bütün modlarını çalıştırmak için kullanabileceğiniz gibi, kısa e-posta, metin mesajları veya Facebook gibi sosyal ağ sitelerine posta mesajları göndermenizi sağlayan Type & Send (Yaz ve Gönder) gibi isteğe bağlı özellikleri çalıştırmak için kullanabilirsiniz.

SPOT Connect cihazı GPS uydularından alınan konum bilgilerini alır ve Akıllı telefon uygulaması üzerinden bir talimat verildi ise, ticari bir uydusu sistemi üzerinden konum bilgisi ve kısa mesajlar gönderir. Bu uydular kişilerinize mesajınızı iletir ya da bir SOS mesajı durumunda, GEOS Uluslararası Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (IERCC)'ye mesajınızı iletir. SOS özelliği, Akıllı telefonunuz çalışmasa bile SPOT Connect cihazı üzerindeki düğme kullanılarak da doğrudan aktif hale getirilebilir.

SPOT Connect cihazınızın ayarları, test edilmesi ve çalıştırılması konusunda bütün işlemler için bu kullanım kılavuzunun "Başlarken" ve "Başlangıç ayarları/Test" bölümlerini mutlaka okuyunuz. SPOT Connect'in dışarıda kullanılmasından önce, bu bölümde bahsi geçen bütün kurulum aşamalarının tamamlanmış olduğundan emin olunuz. SPOT uygulamasını yükleyiniz ve Akıllı telefonunuzu Bluetooth üzerinden SPOT Connect ile eşleştiriniz. SPOT Connect, Akıllı telefonunuzun iletişim uyduları ile bağlantısını sağlayacaktır.



## Başlarken

SPOT CONNECT'TEN MAKSİMUM GÜVENİLİRLİK ELDE ETMEK İÇİN BU ÖNEMLİ TALİMATLARI UYGULAYINIZ:

Bir GPS sinyali alabilmek ve en kesin konum bilgisini elde edebilmek için SPOT Connect'in gökyüzüne doğru ve önünde engel olmaksızın bakmasına dikkat edin. Oldukça yoğun bir ağaçlık alanda, kapalı ortamlarda ve bir yeraltı yapısında güvenilir değildir.

Performansı artırmak için SPOT Connect logosunu gökyüzüne doğru çeviriniz.

Sürekli bir Bluetooth bağlantısını sağlayabilmek için SPOT Connect cihazınızı mobil cihazınızın 30 feet (30 feet = 9.14400 metre) dahilinde herhangi bir alan içerisinde tutunuz.

## SPOT CONNECT CİHAZI

NEYE İHTİYACINIZ VAR?

1. SPOT Connect Cihazı.
2. 2 adet AA Energizer® Ultimate Lithium 8x Pil (L91) (pakete dahildir).

## PAKET İÇERİSİNDEN ÇIKAN PİLLERİN TAKILMASI

1. Pil kapağını yerinde tutan vidayı gevşetiniz. Kapağı açınız ve yerinden çıkarınız.
2. Servis aktivasyonu sırasında kullanmak üzere ESN ve Kimlik Doğrulama Kodu'nu bir kenara yazınız.
3. 2 adet AA pilini yerleştiriniz (Energizer®Ultimate Lithium 8x pil kutu içerisinde bulunmaktadır. / L91)

4. Kapađı yerine takınız. Vidayı yerleřtiriniz ve sıkıřtırınız.

SPOT Connect'in řu geirimsizliđini korumak iin pil kapađını sıkıřtırmanız ok nemlidir.

5. SPOT Connect cihazını amak iin GÜÇ LED'i yeřil renkte yanıp snnceye kadar, hafife AMA/KAPAMA dđmesine basılı tutun. SPOT Connect cihazı, her aılıřında bir otomatik tanı testi gerekleřtirir. SPOT Connect cihazını kapatmak iin, GÜÇ LED'i hızlı bir řekilde gz kırpın-caya kadar AMA/KAPAMA dđmesine basılı tutun.

6. Eđer SPOT Connect cihazınız otomatik tanı testini geemezse, GÜÇ, GPS ve MESAJ GÖNDERİM LED'leri aynı anda kırmızı renkte yanıp sner.

SPOT Connect cihazı ne yaptığını anlatmak iin LED'leri kullanır. Bu LED'leri biraz tanımak iin kısa bir vakit ayırınız. SPOT Connect uygulamanız da, cihazınızın mevcut durumunu gsterecek ve alıřma durumu hakkında daha ayrıntılı bilgi verecektir.

#### GPS LED'i

Bu LED, SPOT Connect cihazı GPS konumunu Akıllı telefona iletirken ve cihazın görüş alanında 3 veya daha fazla sayıda GPS uydusu varken yeşil renkte yanar. SPOT Connect cihazının görüş alanında 3 adetten daha az sayıda uydusu varsa kırmızı renkte yanar. (GPS sabitleme gerçekleşmemiştir). Akıllı telefon GPS sabitlemeyi gerçekleştirdiğinde ve GPS veri aktarımından mesaj gönderimine geçiş yaparken 15 saniye süresince yanıp söner (GPS veri aktarımına bağlı olarak yeşil veya kırmızı renkte).

#### MESAJ GÖNDERİM LED'i

Bu LED bir mesaj gönderiyorken yeşil renkte yanıp söner. Bu LED, günlük bir mesaj gönderimi sırasında hata oluşursa kırmızı renkte yanıp söner.

#### SOS LED'i

Bu LED, SOS modunda iken her 3 saniyede bir yeşil renkte yanıp söner, ve SOS modu iptal edildiğinde her 3 saniyede bir kırmızı renkte yanıp söner.

#### GÜÇ LED'i

Bu LED, SPOT Connect cihazı çalıştırıldığında her 3 saniyede bir yeşil renkte yanıp söner ve cihaz kapatma işlemi sırasında hızlı bir şekilde yanıp söner. Eğer SPOT Connect cihazının otomatik tanı testi başarısız olursa, Güç, GPS ve Mesaj Gönderme LED'leri aynı anda kırmızı renkte yanıp söner. Eğer bu gerçekleşirse, yardım için SPOT Müşteri hizmetlerini arayınız.

#### KABLOSUZ BAĞLANTI LED'i

Bu LED, Akıllı telefon ile SPOT Connect arasında bir kablosuz bağlantı kurulduğunda, 3 saniyede bir yanıp söner. Eğer, SPOT Connect cihazı Akıllı telefondan bir dakika içerisinde haber alamazsa, bu mavi LED söner. Akıllı telefon ile SPOT Connect cihazı eşleştiğinde Kablosuz bağlantı LED'i hızlı bir şekilde yanıp söner.



## SPOT HESABI

### NEYE İHTİYACINIZ VAR?

1. İnternet erişimi.
2. Kişisel ve Acil Durum iletişim bilgileri (isim, soyisim ve telefon numaraları).
3. Mesajlaşma için SMS (Metin) ve e-posta iletişim kişileri.  
ABD/Kanada müşterileri için verilen telefon numaralarında şebeke bilgisi de gereklidir (örneğin, AT&T, Verizon, vb.)
4. Kredi kartı bilgisi.
5. SPOT elektronik seri numarası (ESN) ve Kimlik Doğrulama Kodu (pil bölmesinin iç kısmında bulunmaktadır).

### HESAP KURULUMU VE CİHAZ AKTİVASYONU

1. findmeSPOT.com adresine bağlanınız, ülkenizi ve dilinizi seçiniz. Seçimler sonunda SPOT cihazınızı aktive etmek için (Activate Your SPOT) sekmesini seçiniz. (Türkiye'de aktivasyonlar ABD veya Avrupa üzerinden yapılır.)
2. Eğer mevcut SPOT müşterisi iseniz hesabınıza giriş yapınız veya yeni SPOT müşterisiyseniz bir yeni hesap oluşturunuz.
3. SPOT Basic seçeneğini seçmek için çevrimiçi talimatları takip ediniz ve ardından SPOT Connect cihazınızı aktive etmek için Hizmet Planı (Service Plan) seçeneğini seçiniz.
4. Takip modu (Yol Takip) veya Type & Send (Yaz ve Gönder) ek programları gibi ilave hizmetleri seçiniz.
5. Birincil ve ikincil SOS acil durumda iletişim kurulacak kişiler için iletişim bilgilerini girmeniz istenecektir. Bu bilgiler her zaman güncellenebilir.  
Bu kişiler SPOT Hesabınızdaki kişisel iletişim bilgilerinize ulaşamazlar.
6. En az bir adet iletişim grubu oluşturunuz ve bu grubu iletişim kişilerine ekleyiniz.

İlk sistem testinde kullanılmak üzere kendi adınızı ve e-posta adresinizi ve telefon numaranızı girmenizi önermekteyiz.

7. Sistem testi sırasında kullanılmak üzere en az bir adet önceden tanımlanmış mesaj oluşturun.

8. Sosyal İletişim Konumları – SPOT Connect cihazı, SPOT hesabınız üzerinden bağlandıktan sonra Facebook ve Twitter'a mesaj gönderebilir.

Bu bağlantıların kurulması ile ilgili daha fazla bilgi Başlangıç sistem ayarları/Test bölümünde bulunmaktadır.

### SPOT CONNECT UYGULAMASI

1. Akıllı telefon/mobil cihazınıza uygun olan online satın alma bölümüne giderek “SPOT Connect” için arama yapınız.

2. Alternatif olarak, findmeSPOT.com/app linki SPOT Connect tarafından desteklenen çeşitli mobil platformlar için uygun doğrudan linkleri içermektedir.

3. Uygulama indirilip kurulduktan sonra, SPOT hesabı bilgileriniz ile giriş yapınız. (Not: Öncelikle, SPOT Basic Service Plan – SPOT Temel Hizmet Planı- ile cihazınızı findmeSPOT.com adresinden aktive etmeniz gerekmektedir.)

4. Uygulama, hesabınız ve cihazınız hakkında uygun bilgileri sunucudan alacaktır ve SPOT Connect cihazınızı ararken bir “Connecting to Device – Cihazla bağlantı kuruluyor” uyarısı gösterilecektir.

Uygulama kurulduktan sonra akıllı telefon ana ekranı üzerinde SPOT Connect uygulama ikonunu göreceksiniz.



Yukarıda bahsedilen başlangıç için ilk üç ayarlama tamamlandıktan sonra – cihazın açılması, cihazın aktive edilmesi, ve uygulamanın kurulumu - Akıllı telefonunuzu SPOT Connect cihazı ile eşleştirebilir ve başlangıç sistem testini tamamlayabilirsiniz.

## Başlangıç Sistem Kurulumu /Test

### EŞLEŞTİRME

1. İlk cihaz eşleştirme işlemi sırasında Akıllı telefonunuzun bir hücresel veya Wi-Fi bağlantısına sahip olduğundan emin olunuz.
2. Akıllı telefonunuzda Bluetooth menüsüne erişiniz ve halen kapalı ise Bluetooth'u aktif hale getiriniz.
3. Kapalı moddayken, SPOT Connect cihazınızı Güç LED'i yanana ve mavi renge dönene ve Kablosuz bağlantı LED'i yanıp sönmeye başlayıncaya kadar AÇMA/KAPAMA düğmesine basılı tutarak Pairing Mode- Eşleşme Modu'na getiriniz. SPOT Connect cihazınız şu an, Akıllı telefonunuz tarafından bulunabilecek durumdadır.
4. SPOT Connect cihazınız Eşleşme Modunda iken, Akıllı telefonun İşletim Sistemi - Operating System (OS) tarafından gerekli görülüyorsa Bluetooth cihazları için arama başlatın. Listelenen Bluetooth cihazlarından biri sonunda elinizdeki cihazın ESN numarasının son üç hanesi dâhil olmak üzere 'SPOTConnect' adına sahip olmalıdır. Bu cihaz ile eşleştirmeyi, cihazın adının üstüne tıklayarak gerçekleştiriniz.
5. Akıllı telefonunuzun işletim sistemine bağlı olarak, eğer eşleşme işlemi başarılı oldu ise SPOT Connect cihazınızı 'Paired but not connected – Eşleşti ancak bağlanmadı' veya 'Connected- Bağlandı' şeklinde listelenmiş olarak göreceksiniz. Bu iki durumdan birisi, SPOT Connect cihazının yanında Bluetooth menüsünde listeleniyorsa eşleşme işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini gösterir. Eğer Akıllı telefonunuz halen cihazınızı 'Not Paired - Eşleşmemiş' olarak listeliyorsa lütfen 3 . ve 5. adımları tekrarlayınız. Eğer halen sorun yaşıyorsanız, yardım için Müşteri Hizmetlerini arayınız.
6. Akıllı telefonunuzda SPOT Connect uygulamasını açınız. Uygulama tarafından sorulduğunda cihaz aktivasyon süreci sırasında belirlemiş olduğunuz SPOT Hesabınıza ait kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz (NOT: Cihazınızı öncelikle findmeSPOT.com adresinden SPOT Basic Service

Plan – SPOT Temel Hizmet Planı kullanarak aktive etmeniz gerekmektedir).

7. Eęer 5. Adımda 'Paired but not connected – Eşleştirdi ancak bağlanmadı' uyarısını aldıysanız, halen bir Bluetooth bağlantısı kurmanız gerekmektedir ve cihazınız bu durumu size bildirecektir.

8. SPOT Connect uygulaması, cihazınızın kaydını ve profil bilgisini kontrol ederken ilk sefer için SPOT Connect cihazınız ile senkronize olması biraz sürebilir.

9. Senkronizasyon tamamlandıktan sonra SPOT Connect uygulaması ve cihazını kullanabilirsiniz.

## BAĞLANMA/BAĞLANTIYI KESME

SPOT Connect ile Akıllı telefonunuzu eşleştirdikten sonra, bu cihazlar için yeniden eşleştirme işlemi yapmanıza gerek kalmayacaktır.

1. Eęer cihazlardan birisini yada Akıllı telefonunuzun Bluetooth bağlantısını kapattıysanız, daha basit bir şekilde bir cihazı diğerinin kapsama alanından çıkardıysanız yapmanız gereken işlem yeniden bağlantı kurmaktır. SPOT Connect fonksiyonunu başlattığınızda cihazınız, Bluetooth bağlanabilirliğine bakmaksızın bu modda kalacaktır.

Eęer Bluetooth bağlantısını kaybederseniz ve yeniden bağlantıyı sağlamak isterseniz, hem Akıllı telefonunuzun hem de SPOT Connect cihazınızın açık olduğundan ve birbirinin yanında durduğundan emin olunuz. Akıllı telefonunuz ile SPOT Connect cihazınız arasında, SPOT Connect açık olduğu sürece, hangi modda çalışıyor olursa olsun (Bekleme, Yol İzleme, SOS vb.) bir Bluetooth bağlantısı kurulacaktır.

2. Akıllı telefonunuzda Bluetooth menüsünü açınız ve henüz aktif değilse Bluetooth fonksiyonunu aktif hale getiriniz.

3. Akıllı telefonunuzun işletim sistemine bağlı olarak, SPOT Connect uygulaması üzerinden bir Bluetooth bağlantısı kurmanız gerekebilir. Bu durumda uygulamayı açın ve Paired Devices –

Eşleşen Cihazlar listesinden SPOT Connect cihazınızı seçin. Eğer Bluetooth Menüü üzerinden bir Bluetooth bağlantısı kurabilirsiniz, SPOT Connect cihazınızı mevcut Bluetooth cihazları listesinden seçiniz ve uygulamayı başlatınız.

4. Eğer cihazlarınız arasında bir Bluetooth bağlantısını yeniden kuramıyorsanız, her iki cihazın da eşleşmiş olup olmadıklarını kontrol ediniz. Bluetooth Menüü içerisinde SPOT Connect cihazınız 'Not Paired - Eşleşmemiş' olarak listeleniyorsa, yukarıda bahsedilen eşleştirme işlemini tekrar ediniz.

### BAŞLANGIÇ SİSTEM TESTİ

Yukarıda bahsedilen adımlar tamamlandıktan sonra şimdi yapılacak işlem, çevrimiçi SPOT Hesabınızın sistem ayarlarını tamamlamak üzere, SPOT Connect cihazının ve uygulamasının test edilmesidir.

1. Dışarıya, SPOT Connect cihazının gökyüzünü görebileceği bir yere çıkın.
2. SPOT Connect cihazınız açıkken ve Akıllı telefon ile eşleşmiş durumdayken, Check-in/OK - Kontrol/TAMAM seçin.
3. Kendi e-posta ya da telefon numaranızı içeren bir kartvizit grubu seçin ve önceden tanımlı bir mesaj seçin veya özel bir Yaz ve Gönder mesajı oluşturun. Eğer bir Yaz ve Gönder mesajı göndermeyi seçerseniz, bu işlem SPOT Temel Servis ile birlikte verilmiş olan 5 adet Ücretsiz Deneme mesajından birini kullanır.

4. Hesap kurulumu sırasında bir Social Destination- Sosyal Hedef girdiyse, Facebook veya Twitter üzerine mesaj gönderebilirsiniz.

Sosyal İletişim Konuları, Akıllı telefon uygulamaları menüsünden Ayarlar üzerinden de bağlanabilir.

5. Akıllı telefon uygulaması üzerinden Check-in/OK- Kontrol/TAMAM mesajı gönderiniz.

6. Spot Connect cihazının işlemleri tamamlaması 20 dakika kadar sürebilir ve bu süre içerisinde cihazın gökyüzünü açık bir şekilde görmesi gerekmektedir.
7. Cihaz aktive etme adımı sırasında girmiş olduğunuz e-posta hesabınıza veya telefonunuza ya da SMS için ayarlı numaranıza mesajın gelip gelmediğini kontrol ediniz ve doğrulayınız.

### OPSİYONEL SERVİSLER

SPOT Connect cihazınız ile kullanılmak üzere çeşitli opsiyonel servisler aktive edilebilir. Bu hizmetler ilave hizmet ücretine tabidir. Ücretlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgilere çevrimiçi ulaşılabilir.

### TRACK PROGRESS - TAKİP MODU

SPOT Connect, iletişimdeki kişilerinize eş zamanlı olarak güzergahınızdaki ilerlemeyi Google Maps™ veya SPOT Adventures üzerinden izlenebilecek şekilde otomatik olarak gönderir ve bu kişilere maceranız hakkında sanal ipucu verir.

### TYPE & SEND - YAZ VE GÖNDER

Akıllı telefonunuz üzerinden, acil durum personeline, kişisel iletişim kişilerinize veya seçili sosyal ağlara uydu ağı üzerinden iletilmek üzere bir özel mesaj yazabilirsiniz.

### SPOT YARDIMCI

Acil durum olmayan durumlar için, SPOT Assist - SPOT Asistan, yardıma ihtiyacınız olduğunda yolunuza devam etmek için profesyonel yol ve deniz yardımlarına ulaşım izni sağlar. SPOT Nation Safe Drivers – Ulusal Güvenli Sürücüler ve BoatUS Towing Services – BoatUS Çekme Hizmetleri ile ortaktır ve hücresel ağa ihtiyaç duyulan diğer yol yardımı programlarının

aksine, ađ dıřındayken bile yardım ađırısı yapabilirsiniz (kořullar ve kapsama alanı iin lütfen findmeSPOT.com adresine bakınız).

## ÖNCEDED TANIMLANMIŐ MESAJLAR

Arazideyken mesajları göndermenin en hızlı ve güvenilir yolu önceden tanımlanmış mesajları kullanmaktır. SPOT Basic Service – Spot Temel Servis'i kullanarak sınırsız sayıda önceden tanımlanmış mesaj gönderebilirsiniz. Bir önceden tanımlanmış mesajı seçtiğinizde, SPOT Connect cihazı uydı ađı ile mesajın tamamıyla ilgili iletişime geçmez. Bunun yerine sunuculara bu mesajı göndermesi için kısa bir talimat gönderir. Hesabınızda 14 adede kadar önceden tanımlanmış mesajı saklayabilir ve kullanabilirsiniz. Önceden tanımlanmış mesajlar Check-in/OK- Kontrol/TAMAM, Help-Yardım, veya SOS mesajları olarak eklenebilir. Bu mesajları Akıllı telefonunuzdan güncelleyebilirsiniz, ancak bunu gerçekleştirebilmeniz için bir hücresel ađ veya Wi-Fi bağlantısına sahip olmanız ve internet üzerinden hesabınızdan önceden tanımlamanız gerekmektedir.

## İLETİŐİM GRUPLARI

Check-in/OK - Kontrol/TAMAM mesajlarını gönderirken kolay seçim amacıyla 10 adede kadar iletişim grupları oluşturulabilir. Her bir grup 50 iletişim kişisi içerir, ve siz bu iletişim kişileri için metin/SMS mesajları veya e-posta kombinasyonlarından herhangi birisini atayabilirsiniz.

Herhangi bir anda özel gruplar sahadan mesajları alacak grup olarak seçilebilirler. Bu işlem sizin, seyahat ettiğiniz yere bađlı olarak farklı grupları seçebilmenize ve o anki maceranız hakkında kimin bilgilendirileceğini seçmenize imkân verir.

NOT: SMS mesajlaşma servisleri uluslar arası ücretlendirme kořullarına tabiidir. Konu hakkınızda ayrıntılı bilgi için findmeSPOT.com adresini ziyaret ediniz.

## AKILLI TELEFONUNUZDAN İLETİŞİM KİŞİLERİNİ EKLEME

Akıllı telefonunuzun rehberinden SPOT Hesabınıza, yalnızca Akıllı telefonunuz hücresel ağına bağlı ise veya Wi-Fi bağlantısı üzerinden internet erişimi yapılabiliyor ise, iletişim kişilerini ekleyebilirsiniz.

## SOSYAL İLETİŞİM AĞLARI

SPOT Connect mesajları uyu ağı üzerinden gönderebildiği için, popüler ağ siteleri (Facebook ve Twitter) güncellemeleri SPOT Connect kullanılarak arazideyken gerçekleştirilebilir. SPOT servisi ile sizin sosyal paylaşım sitesi üzerindeki hesabınız arasındaki bağlantı, SPOT Hesabı üzerinden çevrimiçi olarak Share-Paylaşım sekmesi kullanılarak gerçekleştirilir. Bağlantıyı sağlamak için bu sitelere giriş kullanıcı adınız ile şifrenize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu servislere Önceden tanımlanmış mesajları gönderebilir veya düzenleyebileceğiniz mesajı kullanmak için Type & Send - Yaz ve Gönder fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

## SPOT Connect'in kullanılması

### MACERAYA BAŞLAMAK

SPOT, her bir yolculuktan önce bir Check-in/OK- Kontrol/TAMAM mesajını gönderip kontrol etmenizi önermektedir. Bu işlem aynı zamanda SPOT Connect cihazınızın iletişim grupları ile ilgili bilgilerin kontrolü ve bütün mesajlaşma sisteminin işlevsel durumunu değerlendirmenizi de sağlar.

### GPS VERİSİ ALIMI

Normal çalışma koşulları altında SPOT Connect, GPS verilerini alır ve bu bilgileri Akıllı telefona gönderir. Akıllı telefonunuzda GPS/konum belirleme hizmetleri özelliğini kapatmak Akıllı telefonunuzdaki pil tüketimini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

## REFERANS NOKTALARI

Bir referans noktası, mevcut konumunuzdan farklı ve harita üzerindeki herhangi bir noktadır. Ön tanımlı olarak, SPOT Connect, bütün mesajlar ve faaliyetler için mevcut konumunuzu kullanır ancak, SPOT Connect uygulamasını mesajları ve bilgileri ilgili referans noktalarına bağlı olarak gönderecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bir referans noktası oluşturmak için, Takip modu modunda iken Map View- Harita Görünümü'nü seçin ve haritanın köşesini kaldırın. Şimdi bir işaret iğnesi seçebilirsiniz ve bu iğneyi harita üzerinde istediğiniz herhangi bir noktaya taşıyabilirsiniz.

İğneyi tıklattığınızda Check-in/OK- Kontrol/TAMAM mesajı ile birlikte referans noktası konumunu gönderme, referans noktasını silme ve izleme ekranına geri dönmek için İptal etme seçenekleri ortaya çıkacaktır.

## MESAJ ÖNCELİK SEVİYESİ

Gönderebileceğiniz her tip mesaj için, aynı anda aktive edilen çoklu fonksiyonlar olması durumunda hangi mesajların gönderileceği veya hangisinin görmezden gelineceğini belirlemek için bir öncelik seviyesi atanır.

## KRİTİK

Bir SOS mesajı en yüksek öncelik derecesine sahip mesajdır ve GEOS IERCC'ye gönderilir. Bu mesaj Acil ve Gündelik mesajlardan önceliklidir. SOS moduna geçildiğinde talep edilen diğer bütün mesajlar görmezden gelinir.

## ACIL

Help-Yardım/SPOT Assist - SPOT Asistan mesajları ikincil yüksek öneme sahiptir. SPOT Assist - SPOT Asistan mesajları, acil durum olmayan cevap almak üzere bir ya da daha fazla sayıda profesyonel hizmet sağlayıcıya gönderilir.

## GÜNDELİK

Gündelik mesajlar (Check-in/OK- Kontrol/TAMAM, Takip Modu), SPOT hesabınızda önceden belirlediğiniz sosyal ağ hedefine veya iletişim kişilerine gönderilen mesajlardır ve en düşük öncelik derecesine sahiptir. Gündelik normal mesaj başlatıldığında daha yüksek öncelikli mesajlar gönderilirse, bu mesajlar iptal edilir, ve eğer SPOT cihazınız halen Help-Yardım veya SOS modunda ise ikincil plana atılır.

## İşlemler

### SOS

Hayati tehdit durumunda veya diğer kritik acil durum hallerinde, bulunduğunuz konuma bağlı olarak (Arama ve Kurtarma, Amerikan Sahil Güvenlik, Sivil Hava Devriyesi, yerel polis, otoban devriyesi, ülkenize ait elçilik veya fahri elçilik veya diğer acil durum cevap merkezleri gibi) uygun acil durum cevap merkezlerine haber vermek üzere GEOS IERCC merkezini uyarmak için bir SOS mesajı kullanılır.

## MESAJ DÖNGÜSÜ

SPOT cihazınız, iptal edilinceye veya pilleriniz tükeninceye kadar her 5 dakikada bir GEOS merkezine mevcut GPS konumunuz dahil olmak üzere size ait acil durum profil bilgilerini gönderir. Eğer SPOT cihazınız herhangi bir GPS sinyali alamaz ise, bu durumda herhangi bir GPS konum bilgisi olmaksızın mesajınızı göndermeye çalışacaktır. Bu fonksiyon için herhangi bir test modu bulunmamaktadır. Eğer SOS fonksiyonunu çalıştırırsanız, GEOS IERCC merkezi bu durumu gerçek bir acil durum olarak ele alacaktır.

## SOS FONKSİYONUNUN KULLANILMASI

SOS fonksiyonuna SPOT Connect uygulamasından veya cihazın kendisinden erişilebilir.

- Uygulama üzerinden

SPOT Connect uygulaması ana ekranı üzerindeki SOS çubuğunu kaydırın.

Önceden tanımlanmış mesaj seçimi veya bir Type & Send - Yaz ve Gönder özel mesajı yazmak şeklinde, SOS ile ilave bilgi girişi seçeneğiniz olacaktır.

- Connect cihazınızdan

Eğer Akıllı telefonunuz kullanım dışı ise, SPOT Connect cihazınızın üzerindeki SOS düğmesi bulunduğunuz GPS konumu ile birlikte basit bir SOS mesajı göndermek için kullanılabilir. Cihazınızın üzerindeki SOS düğmesine, SOS LED'i yeşil renkte yanıp sönmeye kadar basın ve basılı tutunuz. Eğer Akıllı telefonunuz üzerindeki uygulamaya geri dönerseniz, mevcut fonksiyon modunun çalıştığı ile ilgili bir güncellenmiş durum bilgisi göreceksiniz.

GPS konum bilgisi alındıktan sonra, SPOT mesajınız ile birlikte GPS konumunuzu da gönderir. Her iki, GPS LED'i ve Mesaj gönderim LED'i yaklaşık olarak 15 saniye boyunca yeşil renkte yanıp söner. Mesaj gönderim LED'i bir sonraki programlı mesajınız gönderilinceye kadar, size en son mesajın iletilmiş olduğunu belirtmek için yeşil renkte yanıp sönmeye devam eder.

Eğer herhangi bir GPS sinyali bulunmazsa, GPS LED'i kırmızı renkte yanıp sönecektir. Bu durumda daha gökyüzünü görebilen bir konuma hareket etmeniz gerekir. Bütün programlı mesajlar için SPOT cihazınız 4 dakika boyunca GPS konumunuzu aramaya devam edecektir. Bu 4 dakika süresince, herhangi bir GPS sinyali bulunmaz ise, SPOT cihazınız mesajınızı herhangi bir GPS konum bilgisi olmadan gönderecektir, bu durumda GPS LED'i kırmızı renkte yanıp sönerken Mesaj gönderim LED'i yaklaşık olarak 15 saniye süresince yeşil renkte yanıp sönecektir.

## İPTAL ETMEK İÇİN

- Uygulama üzerinden
- Cihaz üzerinden

SOS mesajını uygulama üzerinden, SOS çubuğunu kaydırarak iptal edebilirsiniz.

SOS düğmesine kırmızı renkte yanıp sönmeye kadar basılı tutunuz.

SOS LED'i kırmızı renkte yanıp sönmeyi durduruncaya kadar SPOT işleme devam eder. Mesaj gönderim LED'i yeşil olarak yanıp sönmeye başlayınca, bir İptal mesajı gönderdiğini belirtir. Eğer bir SOS mesajı çoktan iletilmişse, SPOT Connect 15-20 dakikalık periyotlar halinde 3 adet SOS mesajını iptal et mesajı gönderecektir. Eğer herhangi bir SOS mesajı iletilmemişse, cihaz 15 saniye sonra normal bir şekilde bekleme konumuna geri dönecektir.

SOS sinyalini seçtiğinizde, Help-Yardım, Check-in/OK- Kontrol/TAMAM, ve Takip modu fonksiyonlarını iptal etmiş olacaksınız ve mevcut gönderimde olan herhangi bir günlük veya acil mesaj gönderim süreci de engellenmiş olacaktır.



## HELP-YARDIM/SPOT ASSIST - SPOT ASİSTAN

Bir Help-Yardım mesajı acil olmayan bir durumda yardıma ihtiyacınız olduğu konusunda iletişim kişilerini bilgilendirir. Bir SPOT Assist - SPOT Asistan mesajı bulunduğunuz bölgenin yardım merkezlerine bulunduğunuz konumu ve yardıma ihtiyacınız olduğunu iletir. Profesyonel hizmet sağlayıcılar, yardıma ihtiyacınız olduğu konusunda bilgilendirilir (SPOT Assist - SPOT Asistan servis aboneliğinin yapılması gerekmektedir).

## MESAJ DÖNGÜSÜ

SPOT, Help-Yardım mesajınızı bir saat boyunca her 5 dakikada bir gönderir. Eğer bir GPS sinyali alınamazsa SPOT, mesajı herhangi bir konum bilgisi olmadan göndermeye çalışacaktır.

## FONKSİYONU KULLANMAK

Help-Yardım ve SPOT Assist - SPOT Asistan mesajları yalnızca SPOT Connect Akıllı telefon uygulamasından aktif hale getirilebilir. Ana ekrandan uygun düğmeye tıklayınız ve önceden tanımlanmış mesajı seçmek veya kendinize özel bir Type & Send - Yaz ve Gönder özel mesajı oluşturmak için ekrandaki yönergeleri takip ediniz.

## İPTAL ETMEK İÇİN

Help-Yardım mesajları SPOT Connect uygulaması üzerinden iptal edilebilir, basitçe Help-Yardım mesaj durum sayfasına gidiniz ve İptal opsiyonunu seçiniz.



## OK CHECK-IN/OK- KONTROL/TAMAM

SPOT Connect üzerinden gönderilen mesajların en yaygın türü, "Check-in/OK- Kontrol/TAMAM" mesajı ön tanımlı veya "Type & Send - Yaz ve Gönder" özel mesajlarını kullanılan belli kişi gruplarının yanı sıra Facebook ve Twitter'a göndermek için kullanılır. Bu hedefler her bir mesaj döngüsü tamamlandığında uygulama ekranından seçilebilir. Check-in/OK- Kontrol/TAMAM mesajı eğer GPS bağlantısı sağlanmadı ise gönderilmeyecektir.

## MESAJ DÖNGÜSÜ

Bu mesajlar, fazlalık için fonksiyon penceresinden aktive edildikten sonra 20 dakikalık süre içerisinde 3 kez gönderilir. Ancak, belirlenen kişilere sadece bir mesaj teslim edilecektir.

## FONKSİYONU KULLANMAK

SPOT Connect uygulaması ana ekranından Check-in/OK- Kontrol/TAMAM'ı seçin ve bir önceden tanımlanmış mesaj seçmek veya bir Type & Send - Yaz ve Gönder - Yaz ve Gönder mesajı

kullanmak için aşağıda belirtilen talimatları uygulayın. Aynı zamanda mesajınızı hangi iletişim grubuna göndereceğinizi de seçmeniz gerekir.

Check-in/OK- Kontrol/TAMAM mesajları Help-Yardım-Yardım, SPOT Assist - SPOT Asistan veya SOS mesajları ile eş zamanlı olarak gönderilemez. Check-in/OK- Kontrol/TAMAM mesajları Takip modu fonksiyonu açık olduğunda gönderilebilir, ancak Check-in/OK- Kontrol/TAMAM mesaj döngüsü tamamlanana kadar Takip Modu mesajlarını kesecektir.

### İPTAL ETMEK İÇİN

Check-in/OK- Kontrol/TAMAM mesajları SPOT Connect uygulamasından iptal edilebilir, basit bir şekilde Check-in/OK- Kontrol/TAMAM mesajı durum sayfasına gidiniz ve Cancel- İptal seçeneğini seçiniz. Bir diğer gündelik normal mesaj gönderilmeden önce bir 3 dakikalık gecikme olur.



### TAKİP MODU

Bu opsiyonel servis otomatik olarak konumunuzu Google Maps™ üzerinde güncelleyerek, iletişim kişilerinize gerçek zamana yakın bir şekilde güzergâhınızda ilerleme bilgilerinizi verir. Alternatif olarak konum bilgilerinizi SPOT Adventures üzerinden (spotadventures.com) veya SPOT hesabı üzerinde oluşturduğunuz SPOT Shared Page – SPOT Paylaşılmış Sayfa üzerinden yayımlayabilirsiniz.

### MESAJ DÖNGÜSÜ

Mesajlar 24 saat boyunca belirtilen saate kadar, her 10 dakikada bir ve iptal edilene kadar gönderilir. Takip modu fonksiyonunu 24 saatlik zaman döngüsünü yeniden başlatmak üzere herhangi bir anda faaliyete geçirebilirsiniz. Her bir mesaj ile birlikte SPOT, güvenilir bir iz takibi

yapabilmek için önceki 2 yol dâhil olmak üzere GPS konum bilgilerinizi de dâhil edecektir. Eğer bir GPS sinyali 4 dakika içerisinde elde edilemezse, SPOT Connect bir sonraki mesaj döngüsü için bekleyecek ve yeniden deneyecektir.

### FONKSİYONU KULLANMAK

SPOT Connect uygulamasını ana ekranından Takip modu fonksiyonunu seçin.



Takip modu fonksiyonunu başlattığınızda herhangi bir gönderilmemiş Check-in/OK- Kontrol/TAMAM mesajları iptal edilecektir.

Takip modu, SOS, Help-Yardım, veya SPOT Assist - SPOT Asistan modları aktif hale getirildiğinde devre dışı bırakılır. Eğer bir Check-in/OK- Kontrol/TAMAM mesajı Takip modunda gönderilirse, Takip Modu Check-in/OK- Kontrol/TAMAM mesaj döngüsü tamamlanana kadar kesintiye uğrayacaktır.

### İPTAL ETMEK İÇİN

Takip modu SPOT Connect uygulaması üzerinden iptal edilebilir, basitçe Takip Modu durum penceresine gidin ve İşlemleri Durdur'u seçin.

## FONKSİYONLARA GENEL BAKIŞ

FONKSİYON	ÇALIŞTIRMA
<b>SOS</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>- SOS Mesajları iptal edilene kadar her 5 dakikada bir (veya piller bitene kadar) GEOS IERCC'ye güncellenmiş konum bilgisi ile gönderilir.</li><li>- Mesajlar GPS belirlenmese bile gönderilmek üzere sıraya alınır.</li><li>- Check-in/OK- Kontrol/TAMAM, Help-Yardım/SPOT Assist-SPOT Asistan ve Takip Modu mesajlarını iptal eder.</li></ul>
<b>SPOT ASİSTAN</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bu mesajlar, arkadaşlarınızın veya ailenize veya SPOT Asistan</li><li>- SPOT Asistan hizmet sağlayıcısına bir saat süresince her 5 dakikada bir güncellenmiş konum bilgisi ile birlikte gönderilecek şekilde ayarlanır.</li><li>- GPS konum bilgisi belirlenmez ise bile mesaj gönderimi yapılır.</li><li>- Check-in/OK- Kontrol/ TAMAM ve Takip Modu mesajlarını iptal eder.</li></ul>
<b>Kontrol/TAMAM</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>-Bu mesajlar, mesaj iletim güvenilirliği açısından 20 dakika süre içerisinde 3 kez sıraya konur. İletişim gruplarınızdaki iletişim kişilerinizle birlikte yalnızca bir mesaj iletilir.</li><li>-GPS konumu belirlenemez ise mesaj gönderilmez.</li><li>-Mesaj iletilene kadar Güzergah ilerleme mesajını askıda tutar, işlemin ardından Takip Modu mesajları otomatik olarak devam eder.</li></ul>
<b>Takip Modu</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>- Güncellenmiş konum ve iletim için sıraya konmuş önceki iki konum bilgisi, 24 saat boyunca her 10 dakikada bir hesabınıza iletilir.</li><li>- Eger GPS konumu belirlenemez ise mesaj gönderilmez.</li><li>- Mesajlar SPOT Hesabınıza gönderilir ve burada Paylaşılmış Sayfa Shared Page üzerinden veya SPOT Adventures üzerinden paylaşılabilir.</li></ul>

## Bakım ve Destek

### DESTEK

Sorularınız veya destek amacıyla, SSS'a cevaplar, eğitim videoları ve diğer bilgilere ulaşmak için [findmeSPOT.com](http://findmeSPOT.com) adresini ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaraları arayınız:

- Kuzey Amerika müşterileri için– 1.866.OK1.SPOT (1.866.651.7768)
- Avrupa müşterileri için: +353 12 909 505
- Türkiye müşterileri için: +90 312 444 0 592

## BAKIM

### PİL ÖMRÜ VE KULLANIMI

Güvenilir performans için yalnızca AA Energizer Ultimate Lithium 8x pillerini (L91) kullanın. SPOT Connect cihazı üzerindeki Güç LED'i piller ile 100 iletimden az kalmaya başladığında kırmızı renkte yanıp sönmeye başlar. Daha soğuk ortamlar ve aşırı sıcak pil ömrüne etki edebilir. Daima yanınızda yedek pil bulundurunuz. Her yolculuktan önce SPOT cihazınızı, Check-in/OK- Kontrol/TAMAM mesajı göndererek kontrol ediniz.

Yeni bir AA Energizer Ultimate Lithium 8x pili (L91) kullanırken sonraki pil ömrünün ne kadar olacağını tahmin edebilirsiniz:

MOD	BAĞLANTI YAPILMIŞ/ BAĞLANTI YAPILMAMIŞ	PİL ÖMRÜ
Beklemede	Bağlantı Yapılmamış	11 Gün
Beklemede	Bağlantı Yapılmış	5 Gün
SOS	Bağlantı Yapılmamış	5 Gün
SOS	Bağlantı Yapılmış	4 Gün
Takip Modu	Bağlantı Yapılmış	6 Gün
Takip Modu	Bağlantı Yapılmış	4,5 Gün
Kontrol/TAMAM	Bağlantı Yapılmış	260 Mesaj
Yaz Gönder (Maksimum Uzunlukta)	Bağlantı Yapılmış	180 Mesaj
Yaz Gönder (Maksimum Uzunlukta)	Bağlantı Yapılmış	260 Mesaj

### KAPSAMA

SPOT cihazınız Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya'nın nispeten tamamında, Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Asya'nın bir kısmında ve bu alanların yüzlerce veya binlerce mil kıyı açıklarında, dünya çapında çalışmaktadır. Seyahat etmeden önce, güzergâhınıza ait kapsama bilgilerinizi kontrol etmek çok önemlidir. Rusya'da, Rusya içerisinde kullanılan cihazlar için GPS hassasi-

yetini düzenleyen kanunlar geređi GPS performansı sınırlıdır (azaltılmıştır). Kapsama haritalarını [findmespot.com](http://findmespot.com) adresinden bulabilirsiniz.

## İKAZ VE UYARILAR

- Bu cihaz üzerinde yetkililer tarafından onaylanmamış herhangi bir deđişikliđin yapılması, kullanıcının cihazı kullanma hakkını geçersiz kılabılır.
- Pil dođru olmayan bir şekilde deđiştirildiđinde patlama tehlikesi mevcuttur. Önerilen pilin aynısı veya eşdeđeri bir pil ile deđiştirme yapınız. Kullanılmış pilleri imalatçının talimatına uygun olarak bertaraf ediniz.
- Lityum pillere hasar vermeyiniz. Hasar görmüş bir pil patlamaya veya yangına neden olarak, kişisel yaralanma ve/veya mülke zarar verebilir.

Bütün pil ömrü tahminleri SPOT Connect cihazınız gökyüzünü %100 açık olarak görüyor ve oda sıcaklığında bulunuyor varsayımı ile yapılır.

## TEMİZLİK

SPOT Connect cihazınızın dış yüzeyini temizlerken aşağıda belirtilen genel kuralları uygulayınız:

- Cihazınızın gücünün KAPALI olduđundan emin olunuz.
- Nemli, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bez kullanın. Düğmeler ile cihazda bulunan açık bölgeler üzerinde aşırı nem bırakmamaya gayret gösteriniz.
- Aerosol spreyleri, çözücüler, alkol veya aşındırıcıları kullanmayınız.
- SPOT cihazınızın kasasını açmaya çalışmayınız.

## ÇALIŞTIRMA KOŞULLARI VE İKLİM KOŞULLARI

- Çalışma sıcaklıkları: -13°F ila +140°F (-25°C ila 60°C)
- Çalışma yüksekliği: -328 ft ila 21,320 ft (-100m ila 6,500 m)
- Nem ve Tuz Sisi testlerine tabi tutulmuştur
- Uluslar arası IEC 60529 IPX7 'ye (1m, 30dk, 20 °C)30 dakika boyunca 1M daldırmaya IPX7 Su geçirmezliğe sahiptir
- GPS enlem boylam tarih formatı: WGS-84MODE

## **Garanti ve FCC/IC Bildirimi**

### **GARANTİ BİLGİSİ**

SPOT cihazınız, malzeme hataları ve işçilik hatalarına karşı, satın alındığı tarihten itibaren 12 ay süresince (Avrupa Müşterileri için 24 ay) Sınırlı Garantiye sahiptir. Sınırlı Garanti ile ilgili ayrıntıların tamamı ile garanti şartları prosedürleri için [www.spotwarranty.com](http://www.spotwarranty.com) veya [www.findmeSPOT.com](http://www.findmeSPOT.com) adresini ziyaret ediniz.

YUKARIDA BELİRTİLEN DURUMLARIN HARİCİNDE BU ÜRÜN HERHANGİ BİR AÇIKÇA İFADE EDİLMİŞ VEYA DOLAYLI BİR GARANTİ OLMASIZIN "BULUNDUĞU HALİYLE" SATILMIŞTIR, BUNA EK OLARAK ÜRÜNÜN DURUMU, TASARIMI, SPESİFİKASYONLARI, İŞÇİLİĞİ, PAZARLANABİLİRLİĞİ VEYA ÜRÜNÜN ÖZEL BİR DURUMA UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ÜSTÜ KAPALI OLARAK İMA EDİLMİŞ GARANTİ VEYA ÜRÜNÜN HERHANGİ BİR GİZLİ KUSUR VE HATA İÇERMEDİĞİNE DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA ÜRÜNÜN HERHANGİ BİR PATENT, TESCİLLİ MARKA, YAYIM HAKKI VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AIT MÜLKİ HAKLARI İHLAL ETMEDİĞİNE DAİR VEYA BENZERİ HERHANGİ BİR GARANTİ İŞBU BEYAN İLE AÇIKÇA REDDİLMEKTEDİR.

BU SINIRLI GARANTİ, ÜRÜN ÜZERİNDEKİ TEK VE ÖZEL DURUMLARIN TELAFİSİNİ SAĞLAR. HİÇ BİR DURUMDA HERHANGİ BİR DOLAYLI, İHMAL SONUCU, ÖZEL, KAZA SONUCU VEYA

HAKSIZ FİİLİ DURUMLAR NEDENİYLE OLUŞABİLECEK HASARLARDAN, BU HASARLARIN SÖZLEŞME, İHMAL, ZORUNLU İTAAT NEDENİYLE OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN FİRMAMIZ SORUMLU TUTULAMAZ. SORUMLULUĞUMUZ YALNIZCA SÖZ KONUSU BEYANA TABİ OLAN ÜRÜN İÇİN ÖDEDİĞİNİZ MEBLAĞ KADARDIR. YUKARIDA BAHSEDİLEN SINIRLAMALARIN UYGULANABİLİRLİĞİ VE FARKLI OLAN KONULAR, EYALETTEN EYALETE VEYA ÜLKEDEN ÜLKEYE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.

### FCC SERTİFİKALARI

Bu cihaz, FCC standartları Bölüm 15'e uygun olarak Sınıf B dijital cihazının sınırlarına uygun olarak test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu sınır değerler yerleşim bölgelerinde zararlı girişimler karşı makul bir koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve bunu yayımlar ve, eğer talimatlara uygun olarak kurulumu gerçekleştirilmez ve kullanılırsa radyo iletişimine zararlı girişimlerde bulunabilir. Ancak, özel bir kurulum için girişimlerin olmayacağı konusunda bir garanti yoktur.

Eğer bu cihaz, cihazın açılıp-kapıtılması ile belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımına zararlı girişimde bulunursa kullanıcının aşağıda belirtilen önlemlerden bir ya da bir kaçını uygulayarak bu girişimi düzeltmesi tavsiye edilir:

- Alıcı anteni yeniden düzeltiniz veya başka yere yerleştiriniz.
- Alıcı ile cihaz arasındaki mesafeyi artırınız.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu elektrik çıkışından başka bir elektrik çıkışına bağlayınız.
- Yardım için satıcınıza veya yetkili bir radyo/TV tamircisine danışınız.

## FCC RF İŞİMAYA MARUZ KALMA BEYANI

Bu cihaz, kontrolsüz çevre için belirlenmiş olan FCC RF ışımaya maruz kalma limitlerine uygundur. Bu cihaz, yayını yapan cihazlar ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe kalacak şekilde kurulmalı ve işletilmelidir.

## FCC/IC BİLGİSİ

Bu cihaz, FCC standartları Bölüm 15'e uygun olarak B Sınıfı dijital cihazlara uygun olarak test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu cihazın çalıştırılması aşağıda belirtilen iki hususa uygundur: (1) Bu cihaz zararlı girişimlerde bulunmaz, ve (2) bu cihaz istenmeyen işlemlerin sebep olduğu girişimler de dâhil, herhangi bir girişimi kabul eder. Bu cihaz 2001 yılında imzalanan Globalstar National Science Foundation (Globalstar Milli Bilim Kurumu) anlaşması tarafından belirtilen radyo astronomi sınırlamalarına uygundur. Bu cihaz CFR 25.213 standardına uygundur.

Bu cihaz iletim frekansını konumuna bağlı olarak otomatik olarak ayarlamaktadır ve uluslar arası mevzuatın gereklerine uygundur.

Bu Sınıf B dijital cihaz, Kanada ICES-003 standardına uyumludur.

MODEL: SMTPH

CE13130

N10451

## SERTİFİKALAR

ROHS ve WEEE uyumlu

FCC ve CE emisyonları, bağışıklık ve güvenlik standartları açısından sertifikaya sahiptir.

FCC Part 25 standardına uygundur, Kanada Tip onayı almıştır, CISPR Publication 22 (1985 1.baskı), RTTE Direktifi (1999/EC), ve IEC 60950 güvenlik standartlarına uygundur.



© 2011 Spot LLC. Tüm hakları saklıdır. Bizi çevrimiçi [findmeSPOT.com](http://findmeSPOT.com) adresinden ziyaret edebilirsiniz. Burada anlatılan tüm SPOT ürünleri Spot LLC'nin ürünleridir, herhangi bir şekilde Toulouse, Fransa'da bulunan Spot Image veya Chantilly, Virginia'da bulunan Spot Image Corporation ile ilişkisi yoktur. Üretim Çin'de yapılmıştır.

Revizyon 1.0, Ocak, 2011



T.C.  
GÜMRÜK VE TİCARET  
BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE  
PIYASA GÖZETİMİ GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ

GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve  
Sayısı: 16.08.2010-89278  
Belgenin Geçerlilik Tarihi: 16.08.2012

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

**İmalatçı ve İthalatçı Firmann**

Unvanı: GLOBALSTAR AVRASYA  
UYDU SES VE DATA  
İLETİŞİM A.Ş.  
BİLKENT PLAZA A-3 BLOK  
Merkez Adresi: NO.46/47 BİLKENT  
ANKARA

Telefonu: -  
Telefaksı: 03122662611

**Malın**

Cinsi: GPS YÖN BULMA  
KONUMLAMA CİHAZI  
Markası: SPOT  
Modeli: -  
Bandrol ve Seri No: --  
Teslim Tarihi ve Yeri: -  
Garanti Süresi: 2 Yıl Veya  
Azami Tamir Süresi: 30 İş Günü  
Satıcı Firmann  
Unvanı: -  
Adresi: -  
Telefonu: -  
Telefaksı: -  
Fatura Tarihi ve No: ---

Sezer TURHAN  
Bakan a.  
GEN.MÜDÜR YARD.



Belgenin Doğruluğu [www.tuketici.gov.tr](http://www.tuketici.gov.tr) Adresinden Kontrol Edilebilir.

**MODELLER**

Malın Cinsi :	GPS YÖN BULMA
Marka :	KONUMLAMA CİHAZI
	SPOT
Model Adı :	HUG
Alt Model Adı :	CONNECT
Model Adı :	SPOT
Alt Model Adı :	

**İthalatçı Firma:**

Globalstar Avrasya Uydu Ses ve Data İletişim A.Ş.  
Bilkent Plaza A-3 Blok No:46-47 06800 Bilkent/Ankara  
Tel: (312) 266 79 79  
Faks: (312) 266 26 11  
[www.globalstar.com.tr](http://www.globalstar.com.tr)  
E-posta: [customercare@globalstar.com.tr](mailto:customercare@globalstar.com.tr)  
Müşteri Hizmetleri: (312) 444 0 592