

KULLANICI KILAVUZU

SPOT

DÜNYANIN
İLK UYDU
MESAJCISIDIR

CİHAZI AKTİF HALE GETİRMEK İÇİN

www.findmespot.com YA DA www.globalstar.com.tr

ADRESLERİNİ ZİYARET EDİNİZ.



GPS Uydu Sistemi



1

Haberleşme Uydu Sistemi



3


Internet (E-posta)



Cep Telefonu (SMS)



Acil Durum Merkezi



SPOT mesajcısı



Antenler

2

4

5





BÖLÜM 1: HOŞGELDİNİZ

Hayat maceralarla doludur. Artık, maceralarınıza sevdiklerinizi de ortak edebileceksiniz. Faal bir açık hava macera severinin, gönül rahatlığı ile güvenebileceği ekipman olan SPOT'u satın almış bulunuyorsunuz. SPOT, bulunduğunuz yeri belirlemek için GPS uydu sistemini ve bu bilgiyi, kendi belirlediğiniz alıcılara iletmek için de haberleşme uydularını kullanan dünyanın ilk uydu mesajcısıdır.

SPOTLA SİZİN VE SEVDİKLERİNİZİN GÖZÜ ARKADA KALMAYACAK

- Sevdiklerinize ya da GEOS Uluslararası Acil Durum Kurtarma Koordinasyon Merkezine GPS üzerinden konum bilginizi bildirebilirsiniz.
- Dünyanın neresinde olursanız olun acil yardım talebinizi iletebilirsiniz.
- Karasal ve GSM kapsama alanından bağımsız olarak bilgi gönderebilirsiniz.



SPOT'unuzu kullanmaya başlamak için öncelikle bu kullanma kılavuzunu birkaç dakikanızı ayırıp okumanızı ve www.findmespot.com, www.findmespot.com.tr veya www.globalstar.com.tr adreslerinden birisini ziyaret ederek bir servis planı seçip aktif hale getirmeniz gerekmektedir.

BÖLÜM 2: BAŞLARKEN

Başlamadan önce, SPOT cihazınızdan maksimum verim alabilmeniz için birkaç noktayı hatırlatmak isteriz:

- 1.** SPOT, GPS sinyallerini alabilmesi ve kesin konum bilgisini sağlayabilmesi açısından gökyüzünü görebilecek bir konumda bulunmalıdır. Kapalı alanlarda, mağara içlerinde ya da yoğun ağaçlıklı alanlarda çalışma garantisi sağlamamaktadır.
- 2.** Cihazı SPOT logosu üste gelecek şekilde konuşturmak, anteni logonun altında yer aldığı için, cihazın performansını arttıracaktır.
- 3.** SPOT, diğer GPS cihazlarının sinyallerinden etkilenebileceği için bu tarz cihazlardan en aşağı 30 cm. uzaklıkta bulunmalıdır.

SERVİS AKTİVASYONU

SPOT cihazınızı aktive etmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir. Kullanıma başlamadan önce tüm belirtilen adımları gerçekleştirin.

Aktivasyon sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar:

- Satın almak istemediğiniz hizmetler için ilgili hizmetin altında yer alan "istemiyorum" (Decline) kutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir.
- İrtibat numaraları önce ülke kodu ardından şebeke/alan kodu ve en son telefon numarası olacak şekilde giriş yapılmalıdır. "Ör: 903122667979"
- Aktivasyonun hiçbir safhasında Türkçe karakterler kullanılmamalıdır.

SPOT CİHAZI İLE YAPILMASI GEREKENLER:

İHTİYACINIZ OLAN UNSURLAR:

- SPOT
- 3 AAA Lityum Piller (Cihazla birlikte gelmektedir)
- Kullanma Kılavuzu

PİLLERİN YERLEŞTİRİLMESİ:

1. Pili kapağını yerinde tutarak vidalarını gevşetin
 2. ESN ve Yetkilendirme Kodunu daha sonra aktivasyon kodunu daha sonra aktivasyon sırasında kullanmak için bir yere not edin.
 3. AAA Lityum Pilleri gösterildiği gibi yerleştirin.
 4. Pili kapağını kapatın ve vidalarını bir tornavida yardımıyla sıkın.
- SPOT cihazınızın su geçirmezlik özelliğini kaybetmemesi için pil kapağının doğru yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

FINDMESPOT.COM ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKENLER:

İHTİYACINIZ OLAN UNSURLAR:

- Kişisel bilgileriniz
- Acil durum iletişim bilgisi
- Mesaj iletimi için SMS (Kısa Mesaj) ve e-posta bilgileri
- Kredi kartı bilgileri
- SPOT Elektronik Seri Numarası (ESN) ve yetkilendirme kodu. Bu bilgiler cihazın pil bölümünde yer almaktadır.

HESAP AÇMA İŞLEMİ:

1. www.findmespot.com, www.findmespot.com.tr veya www.globalstar.com.tr adreslerinden birine giriş yaparak ülkenizi ve dilinizi seçtikten sonra SPOT Hesabı sekmesini seçin. Aktivasyon linkine tıklayın.
2. SPOT cihazınızı aktive etmek için ve servis planınızı belirlemek için çevrimiçi talimatları takip edin.
3. Takip Programı gibi ek servisleri seçin.
4. İletişim bilgilerinizi girerken, sistemi test etmek için, Kontrol/OK iletişim listesine kendi e-posta adresinizi ve telefon numaranızı girin.

İLK SİSTEM TESTİ:

SPOT cihazınızın kullanıma hazır olduğunun tespit edilmesi amacıyla ilk sistem testi yararlı olacaktır.

1. SPOT cihazının gökyüzünü rahatlıkla görebileceği bir alana çıkın.
2. ON/OFF tuşunu yeşil ışık yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun.
3. Check-in/OK tuşunu yeşil ışık yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun.
4. SPOT cihazını dışarı çıkarın. GPS göstergesi yeşil renkte yanıp söniyorsa GPS tanımını sağlamıştır. SPOT, GPS konumunuzu tanımlar tanımlamaz mesaj yollama ve GPS ışıkları mesajınızın GPS konumunuzla birlikte iletiildiğini bilgilendirmek amacıyla 15 saniye boyunca senkronize olarak yeşil renkte yanıp söner. Mesaj yollama ışığı mesaj yollama sürecinin kalan 20 dakikası boyunca ve mesaj yollama sürecinin son bir saatinde yeşil olarak yanıp sönmeye devam eder (Bu da size en son mesajınızın iletiildiği kontrol etmeniz için ekstra zaman sağlar). Mesaj yollama süreci sona erdiğinde Kontrol/ OK işlev ışığı söner.
5. Aktivasyon boyunca oluşturduğunuz Kontrol/OK iletişim listesinde olan e-posta veya SMS hesaplarınızın mesajı aldığıni onaylayın
6. Aynı zamanda findmespot.com adresindeki hesabınızda mesajlarınızı görebilirsiniz.

Eğer GPS ışığı kırmızı yanıp söniyorsa, SPOT cihazının GPS uydularıyla doğrudan bağlantıya geçemiyor demektir ve SPOT cihazının gökyüzünü daha iyi görebilen bir yere taşımanız ve 2'den 5'e kadar olan yukarıda sıralanmış maddeleri yeniden yapmanız gerekmektedir. İsteddiğiniz her zaman SPOT web sayfasındaki hesabınızdan isimleri ve iletişim bilgilerini güncelleyebilirsiniz. İleri zamandaki hizmet testi için ve her yolculuğunuzdan önce GPS konumunu belirlemek için kendi iletişim bilgilerinizde irtibat numarası olarak kaydedin.



YARDIM İSTEYİN

Tam olarak bulunduğunuz konumdan aileniz ya da arkadaşlarınızdan yardım isteyin yada arkadaşlarınız veya aileniz yerine profesyonel yardımda talep edebilirsiniz.



KONTROL/K

Sevdiklerinize nerede bulunduğunuzu ve iyi olduğunuzu bildirin.



ÖZEL MESAJ

Sevdiklerinize daha önceden kaydettiğiniz mesajınızı göndererek nerde olduğunuzu bildirin.



İLERLEMİYİ İZLEYİN

Her 10 dakikada bir gönderilen sinyallerle sevdiklerinizin Google Maps™ yoluyla sizi izlemelerini sağlayın.



SOS

Acil durum müdahale ekiplerine tam olarak bulunduğunuz yeri bildirin.

BÖLÜM 3: SPOT KULLANIMI

GÜÇ

SPOT cihazını açmak için ON/OFF düğmesine basın ve yeşil yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun. SPOT cihazı arıza tespit testini gerçekleştirecektir. Güç çalışır durumdayken düğme 3 saniyede bir yeşil renkte yanıp sönecektir. Bu SPOT cihazını karanlıktada daha görünebilir kılar. SPOT cihazını kapamak için ON/OFF düğmesine basın ve ışık yanıp sönmeyi kesene kadar basılı tutun.

IŞIK GÖSTERGELERİ

SPOT cihazı ışıkları ne yaptığını belirtmek için kullanır. Bu ışıkları öğrenmek için biraz zaman ayırın.

IŞIKLARIN FONKSİYONLARI

Düğmelerin aktif olduğunda yanması için arka ışıkları vardır.

Herhangi bir fonksiyonu aktif hale getirmek için (Eğer çalışıyorsa iptal etmek için) tuşa basıp bastıktan sonra fonksiyon ışığı yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutmanız gerekir. (Yaklaşık 3 saniye)

GPS IŞIĞI



GPS ışığı sizi SPOT cihazının GPS uydularını görüp göremediği konusunda ve GPS konumunuzu saptayıp saptayamadığı konusunda bilgilendirir.

● Yeşil – GPS ışığı yeşil yanıp söndüğünde SPOT cihazı GPS uyduları görmekte ve sizin GPS konumunuzu aramaktadır. GPS konumunu saptadığında, GPS ışığı ve mesaj yollama ışığı yaklaşık 15 saniye boyunca birlikte yanıp sönmeye başladığında mesajınızın GPS konumunuzla birlikte gönderildiğini haber vermektedir.

● Kırmızı – GPS ışığı kırmızı renkte yanıp sönyorsa ya GPS uydularını göremiyor ve/ya da GPS konumunuzu bulamıyordur. Gökyüzünü daha açık gören bir yere geçmeniz gerekmektedir.



MESAJ YOLLAMA IŞIĞI

Mesaj ışığı yolladığınız mesajın iletilip iletilmediği hakkında size bilgi verir.

- Yeşil – SPOT en son yolladığınız mesajı ilettikten sonra mesaj yollama ışığı yeşil renkte yanıp söner.
- Kırmızı – Eğer SPOT cihazı en son yolladığınız mesajı iletememişse, mesaj yollama ışığı kırmızı renkte yanıp söner.

Mesaj yollama ışığı bir sonraki proglanmış mesaja (Izleme süreci, yardım, SOS) kadar veya mesaj sürecinin (KONTROL/OK, ÖZEL MESAJ, İZLEME SÜRECİ, YARDIM) tamamlanmasından 1 saat sonraya kadar her bir fonksiyona uygun olarak yanıp sönmeye devam edecektir.

SELF TEST

SPOT cihazını açtığınızda ilk olarak kendini test eder. Eğer bütün görünen ışıklar kırmızı yanıyorsa SPOT cihazının testinde problem çıktığını gösterir ve SPOT cihazı mesaj yollamaz.

Eğer ON/OFF ışığı, GPS ışığı ve Mesaj yollama ışığı birlikte kırmızı renkte yanıp sönüyorsa, Spot cihazı GPS ile ilgili sorun yaşıyor demektir. Fakat SPOT cihazı GPS konumunuz olmadan bu şekilde de SOS ve YARDIM mesajı gönderebilmektedir.

www.spotwarranty.com veya www.globalstar.com.tr sitesini ziyaret edin.

GPS PERFORMANSI

SPOT, maksimum performans için son derece hassas bir GPS çipseti kullanmaktadır. SPOT mesajcısının yüksek üretim kalitesine rağmen GPS sinyali alınsa bile zaman zaman çevresel etkenlerden ötürü gönderilen mesaj uydulara ulaşmayabilir. Bu sebeple her zaman temiz bir gökyüzü görüşüne sahip olduğunuzdan emin olun.

BAĞLANTINIZI KOPARMAYIN

Kontrol/OK, Özel Mesaj ve Yardım Mesajlarınız için 10 adete kadar irtibat bilgisi programlayabilirsiniz ve istediğiniz zaman bunları web sitesi üzerinden hesabınıza girerek güncelleyebilirsiniz. İrtibat bilgisi olarak cep telefonu ya da e-posta adresi girebilirsiniz.

SOS mesajları, GEOS Kurtarma Koordinasyon Merkezine gönderilecektir. Bir SOS mesajı alınması durumunda GEOS birincil ve ikincil SOS irtibat bilgileri üzerinden bağlantıya geçecektir. Hesabınızı aktive edebilmeniz için bu bilgiler sizden istenecektir. Bunları istediğiniz zaman findmespot.com üzerindeki SOS Bölümünden değiştirebilirsiniz. Diğer irtibat bilgileri üzerinde yapılan değişiklikler SOS irtibat bilgilerini değiştirmezler.

Bazı bölgelerde yardım mesajlarınızı arkadaşlarınız veya aileniz yerine SPOT destek servis sağlayıcısına yönlendirmeyi tercih edebilirsiniz. Bu opsiyonu seçtiğinizde birincil ve ikincil SPOT destek irtibat bilgilerini de belirtmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler SOS irtibat bilgileriyle aynı ya da farklı olabilir. SPOT desteği için birincil irtibat bilgisi olarak kendi cep telefonunuzu belirtmeniz tavsiye edilir, ikincil irtibat bilgisi olarak amacınızı bilen ve yanınızda olmayan bir kişiyi seçmeniz önerilir.

EK SERVISLER

www.findmespot.com üzerinden, seyahatiniz süresince rotanızı gösteren Takip Servisini, GEOS Birleşik Arama ve Kurtarma Birliği Üyeliği gibi ek servis opsiyonlarını satın alabilirsiniz. Bununla birlikte hizmetin sunulduğu bölgelerde ürün değiştirme servisi, SPOT yol ve deniz destek servisi veya diğer değerli opsiyonları temin edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için www.findmespot.com adresini ziyaret ediniz.

KONTROL/OK VE ÖZEL MESAJ



Sevdiklerinizin nerede olduğunuzdan ve neyaptığınızdan haberleri olsun veya sonraki işlemlerinizi için bir noktayı belirleyin. İrtibatlarınız, GPS lokasyonunuzu Google Maps üzerinde gösteren bir linki içeren e-posta ya da SMS alacaktır.

Kontrol/OK ve özel mesaj fonksiyonları aynı şekilde çalışır. Bu size farklı mesajları farklı irtibat bilgilerine veya mesajlarınızı özel amaçlar için (havaalanından alınacağınız zaman vb.) uyarılama esnekliği sunar.

MESAJ DÖNGÜSÜ

SPOT mesajınızı ve GPS lokasyonunuzu SPOT ağına 20 dakika içerisinde maksimum güvenilirlik için üç kere gönderecektir (İrtibatlarınıza sadece bir SMS ya da e-posta gidecektir). Eğer SPOT GPS sinyali alamazsa Kontrol/OK veya özel mesajınızı göndermeyecektir.

KONTROL/OK VEYA ÖZEL MESAJ FONKSİYONUNUN KULLANIMI

Fonksiyon butonu yeşil olarak yanıp sönene kadar Kontrol/OK veya Özel Mesaj butonuna basılı tutun. SPOT, GPS uydularını görünce GPS ışığı yeşil olarak yanıp sönmeye başlar ve GPS lokasyonunuzu belirleyene kadar devam eder.

GPS lokasyonunuz belirlenince, SPOT mesajınızı ve GPS lokasyonunuzu gönderir. GPS ışığı ve mesaj gönderim ışığı 15 saniye boyunca beraberce yeşil yanıp sönmeye başlar. Mesaj gönderim ışığı en son mesajı gönderdikten sonra mesaj döngüsünün bittiği andan bir saat boyunca daha yanıp sönmeye devam eder. SPOT'un mesaj döngüsünün sonunda Kontrol/OK veya özel mesaj ışıkları sönene kadar çalışmasına izin verin.

GPS sinyali bulunmazsa, GPS ışığı kırmızı yanıp söner. Bu durumda temiz bir gökyüzü görüşü sağlayabileceğiniz şekilde yerinizi değiştirin. SPOT 15 dakika boyunca GPS lokasyonunuzu belirlemeye çalışacaktır.

15 dakika içerisinde GPS lokasyonu bulunamazsa, SPOT mesajınızı göndermeyecektir. Tekrar denemek için, fonksiyon butonuna basılı tutun. Mesaj döngüsü sona erdikten bir saat boyunca, mesaj gönderim ışığı, mesajınızın gönderilmediğini belirtmek amacıyla kırmızı olarak yanıp sönecektir.

Mesaj gönderim ışığı, Kontrol/OK veya özel mesaj durumunuzun teyidi için ekstra zaman sağlamak amacıyla mesaj döngüsünün bitiminden itibaren bir saat boyunca yanıp sönmeye devam eder. Aceleniz mi var? Diğer bir fonksiyonu aktive ederek veya SPOT'u kapatıp açarak işlemi gözardı edebilirsiniz.

İPTAL İÇİN

Kontrol/OK veya özel mesajı iptal edemezsiniz ama gönderilmeyen mesajları SPOT'u kapatarak veya başka bir fonksiyon butonuna basarak durdurabilirsiniz. SOS, yardım veya takip özelliğini aktive ederek gönderilmeyen mesajları otomatik olarak geçersiz kılabilirsiniz.

SPOT KONTROL/OK VEYA ÖZEL MESAJLARI NASIL ÖNCELER

Kontrol/OK veya özel mesajlar en düşük önceliğe sahip SPOT mesajlarıdır. Eğer Kontrol/OK veya özel mesaj modunda yardım, takip veya SOS butonlarına basarsanız, SPOT gönderilmemiş Kontrol/OK veya özel mesajları iptal edecek ve yardım, takip veya SOS mesajını göndermeye başlayacaktır.

HIZLI KONTROL

Takip modu açıkken Kontrol/OK veya özel mesaj gönderebilirsiniz. Takip modu aktifse Kontrol/OK veya özel mesaj göndermek için gerekli süre kadar beklemeye alınacaktır ve gönderim döngüsü tamamlandıktan sonra tekrar aktif olacaktır. Bu şekilde, siz takip modundayken irtibat noktalarınıza kolaylıkla nerede olduğunuzu bildirebilirsiniz.

Örnek olarak, yolculuğunuzun başında arkadaşlarınızın SPOT Adventures (www.spotadventures.com) üzerinden sizi takip edebileceklerini bilmeleri için OK mesajı göndermek isterseniz basitce takip modunu çalıştırın ve sonrasında Kontrol/OK butonuna basın. SPOT Kontrol/OK mesajı gönderecek ve sonrasında takibe başlayacaktır.

YARDIM TALEBİ / SPOT DESTEK



Hayati tehlike taşımayan durumlar için, arkadaşlarınızdan ve ailenizden veya SPOT Destek sisteminin profesyonel yardım sağlayıcılarından yardım talep edin. Arkadaşlarınız ve aileniz, Google Maps üzerinden GPS lokasyonunuzu belirtir bir link içeren SMS veya e-posta mesajı alacaktır. SPOT Destek servisi ortakları SPOT Destek mesajını ve o anki GPS lokasyonunuzu alacaktır.

MESAJ DÖNGÜSÜ

SPOT toplam güvenilirlik için mesajınızı ve GPS lokasyonunuzu bir saat boyunca her 5 dakikada bir gönderecektir. Eğer SPOT GPS sinyali alamazsa mesajınızı GPS lokasyonu içermeyen göndermeye çalışacaktır.

YARDIM FONKSİYONUNUN KULLANIMI

Fonksiyon butonu yeşil yanıp sönmeye kadar HELP butonuna basın. SPOT GPS uydularını görünce GPS ışığı yeşil yanıp sönmeye başlayacak ve GPS lokasyonunuzu belirleyene kadar 4 dakika boyunca yanıp sönecektir.

GPS lokasyonunuz belirlenince, SPOT GPS koordinatlarıyla birlikte mesajınızı gönderecektir. Yaklaşık 15 saniye boyunca GPS ve Mesaj Gönderim ışığı beraberce yanıp sönecektir. Mesaj gönderim ışığı, bir sonraki mesaja veya mesaj döngüsünün bittiği andan itibaren bir saat boyunca en son mesajınızın gönderildiğini teyid amacıyla yanıp sönmeye devam edecektir.

GPS sinyalinin bulunamadığı durumlarda GPS ışığı kırmızı yanıp sönecektir. Bu durumda gökyüzünü daha rahat görebileceğiniz bir konuma geçmelisiniz. SPOT GPS lokasyonunu tespit için 4 dakikaya kadar arama yapacaktır.

4 dakika içerisinde GPS lokasyonu bulunmazsa, SPOT mesajınızı GPS koordinatını belirtmeden gönderecektir. GPS ışığı kırmızı yanıp söner ve yaklaşık 15 saniye boyunca Mesaj Gönderim ışığı yeşil yanıp söner. Mesaj gönderim ışığı, bir sonraki mesaja veya mesaj döngüsünün bittiği andan itibaren bir saat boyunca en son mesajınızın gönderildiğini teyid amacıyla yanıp sönmeye devam edecektir.

Mesaj Gnderim Işıđı, Kontrol/OK veya zel Mesaj durumunuzun teyidi iin ekstra zaman sađlamak amacıyla Mesaj Dngsnn bitiminden itibaren bir saat boyunca yanıp snmeye devam eder. Aceleniz mi var? Diđer bir fonksiyonu aktive ederek veya SPOT'u kapatıp aarak iřlemi gzardı edebilirsiniz.

İPTAL İİN

HELP butonuna kırmızı yanıp snene kadar basılı tutun. Iřık snene kadar SPOT'unuzu normal olarak kullanmaya devam edin. Mesaj gnderim iřıđı yeřil yanıp snecektir.

SPOT KONTROL/OK VEYA ZEL MESAJLARI NASIL NCELER

Yardıma/SPOT Destek mesajları nceliklidir. Yardım/SPOT Destek veya SOS mesajlarını setiđinizde Kontrol/OK, zel mesajlar ile takip fonksiyonları devre dıřı kalacaktır. Yardım ve SOS modunu birlikte aktive edebilirsiniz. Eđer SPOT Destek yeliđiniz varsa bu hizmet sađlanmayacaktır ama Yardım mesajlarınız belirttiđiniz kiřilere gnderilecektir.

SPOT Yardım ve SOS modunu birlikte alıřtırmanızı nermemektedir. Bu tarz durumlarda arkadaşlarınızın ve ailenizin size ulařım giriřimleri kurtarma ekiplerininkiyle akıřabilir ve engelleyebilir. Daha fazla bilgi iin www.findmespot.com zerindeki sıka sorulan sorular blmne bakınız.

SOS

S.O.S.

Yaşamsal tehlike içeren veya diğer kritik durumlar için, GEOS Uluslararası Acil Durum Kurtarma Koordinasyon Merkezini (IERCC) uyarın. GEOS, bulunduğunuz bölge ve kişisel bilgilerinizi dikkate alarak, yerel polis, yol devriyesi, sahil güvenlik, ülkenizin o bölgedeki elçiliği, acil durum merkezleri ve arama kurtarma ekipleri gibi gerekli kurumları bilgilendirecektir.

MESAJ DÖNGÜSÜ

SPOT, acil durum bilginizi ve o anki GPS koordinatlarınızı, iptal edilene veya piller bitene kadar, her 5 dakikada bir GEOS merkezine gönderecektir. Eğer GPS sinyali alınamazsa SPOT mesajı GPS koordinatları olmadan gönderecektir. Test modu yoktur. Eğer SOS fonksiyonunu aktive ederseniz, GEOS Kurtarma Koordinasyon Merkezi durumu gerçek bir tehlike durumu olarak değerlendirecektir.

SOS FONKSİYONUNUN KULLANIMI

SOS butonunu yeşil yanıp sönene kadar basılı tutun. GPS ışığı ve Mesaj Gönderim ışığı 15 saniye boyunca birlikte yeşil yanıp sönmeye başlayacaktır. Mesaj gönderim ışığı, bir sonraki mesaja kadar en son mesajınızın gönderildiğini teyid amacıyla yanıp sönmeye devam edecektir.

GPS sinyali bulunmazsa, GPS ışığı kırmızı yanıp söner. Bu durumda temiz bir gökyüzü görüşü sağlayabileceğiniz şekilde yerinizi değiştirin.

İlk mesaj aktive edildikten bir dakika içerisinde GPS koordinatları olsa da olmasa da gönderilecektir. Diğer tüm müteakip mesajlar için, SPOT 4 dakika boyunca GPS koordinatlarını belirlemeye çalışacaktır. Eğer 4 dakika içerisinde GPS lokasyonu bulunamazsa SPOT mesajınızı GPS koordinatları olmadan gönderecektir. Bu durumda yaklaşık 15 dakika boyunca GPS ışığı kırmızı Mesaj Gönderim ışığı yeşil olarak yanıp sönecektir. Mesaj Gönderim ışığı bir sonraki mesaja kadar yeşil yanıp sönmeye devam edecektir.

İPTAL İÇİN

SOS butonuna kırmızı yanıp sönene kadar basılı tutun. SOS ışığı sönene kadar SPOT'u normal olarak kullanmaya devam edin. Mesaj Gönderim ışığı İptal mesajının gönderildiğini belirtmek için yeşil yanıp sönecektir.

SPOT SOS SERVİSİNİ NASIL ÖNCELER

SOS mesajları SPOT için en öncelikli mesajlardır. Yardım/SPOT Destek veya SOS mesajlarını seçtiğinizde Kontrol/OK, Özel mesajlar ile takip fonksiyonları devre dışı kalacaktır. Kombine Yardım ve SOS modunda yardım mesajları belirlenen kişi ve adreslere iletmeye devam edecektir ancak SPOT destek hizmetinden yararlanamazsınız. SPOT Yardım ve SOS modunu birlikte çalıştırmayı önermemektedir. Bu tarz durumlarda arkadaşlarınızın ve ailenizin size ulaşım girişimleri kurtarma ekiplerininkiyle çalışabilir ve engelleyebilir. Daha fazla bilgi için www.findmespot.com üzerindeki sıkça sorulan sorular bölümüne bakınız.

TAKIP MODU



Yakınlarınız sizi ve maceranızı neredeyse gerçek zamanlı olarak Google Haritaları üzerinden takip etmenize olanak tanır. Ayrıca daha sonra başvurmak için güzergahınız işaretler. İrtibat kişileri SPOT hesabınız içerisinde yarattığınız web linkinden sizi izleyebilirler. Ekstra ücrete tabi olabilir. Daha fazlası için findmespot.com üzerinden bilgi alabilirsiniz.

MESAJ DÖNGÜSÜ

Takip modu mesajları 24 saat boyunca veya iptal edilene kadar her 10 dakikada bir gönderilir. Döngüyü başlatmak için istediğiniz zaman Takip Modunu devreye alabilirsiniz. Her mesaj o anki GPS koordinatları ile birlikte daha önce elde edilen 2 koordinat bilgisini de içerir. Eğer SPOT GPS sinyali alamazsa mesajınızı göndermeyecek ve bir sonraki programlanmış mesaj döngüsünde tekrar deneyecektir.

TAKIP MODU FONKSİYONUNUN KULLANIMI

Takip modu butonuna yeşil yanıp sönmeye başlayana kadar basın. SPOT GPS uydularını görünce ve GPS konumunu belirlerken GPS ışığı yeşil olarak yanıp sönecektir.

GPS konumunuz belirlenince SPOT konum bilginizi gönderecektir. GPS ışığı ve Mesaj Gönderim ışığı 15 saniye boyunca yeşil olarak yanıp sönecektir. Mesaj Gönderim ışığı, son mesajınızın gönderildiğinin teyidi için bir sonraki mesaja veya Mesaj Döngüsünün bitiminden itibaren bir saat boyunca yanıp sönmeye devam eder.

GPS sinyalinin bulunamadığı durumlarda GPS ışığı kırmızı yanıp sönecektir. Bu durumda gökyüzünü daha rahat görebileceğiniz bir konuma geçmelisiniz. SPOT GPS lokasyonunu tespit için 4 dakikaya kadar arama yapacaktır.

Eğer 4 dakika içinde GPS konumu bulunamazsa, SPOT bu güzergah bilgisini göndermeyecektir. GPS ışığı ve Mesaj Gönderim ışığı 15 saniye boyunca beraberce kırmızı yanıp sönecektir. SPOT 6 dakika beklemeye geçecek ve bir sonraki mesaj gönderim zamanında tekrar deneyecektir. Mesaj gönderim ışığı, bir sonraki mesaja veya mesaj döngüsünün bittiği andan itibaren bir saat boyunca en son mesajınızın gönderildiğini teyid amacıyla yanıp sönmeye devam edecektir.

Mesaj G6nderim IŖiđi, Takip Modu Mesaj durumunuzun teyidi iin ekstra zaman sađlamak amacıyla Mesaj D6ng6s6n6n bitiminden itibaren bir saat boyunca yanıp s6nmeye devam eder. Aceleniz mi var? Diđer bir fonksiyonu aktive ederek veya SPOT'u kapatıp aarak iŖlemi g6zardı edebilirsiniz.

İPTAL İİN

Herhangi bir g6nderilmemiŖ mesajı, Takip Modu butonuna ıŖık s6nene kadar basılı tutarak veya SPOT cihazını kapatarak, iptal edebilirsiniz.








SPOT TAKİP MODU MESAJLARINI NASIL 6NCELER

Yardıml ve SOS, 6nem olarak Takip Modundan daha 6sttedir. Eđer, takip modu alıŖırken Yardım veya SOS butonlarına basarsanız, SPOT g6nderilmemiŖ mesajları iptal edecek ve Yardım veya SOS mesajlarınızı g6ndermeye baŖlayacaktır. Takip Modu Kontrol/OK veya 6zel Mesajlara g6re 6nceliklidir. Eđer Kontrol/OK veya 6zel Mesaj Modu aktifken Takip Modunu alıŖtırırsanız, takip fonksiyonu baŖlayacak ve g6nderilmemiŖ Kontrol/OK ve 6zel Mesajlarınız iptal olacaktır.

HIZLI KONTROL

Takip esnasında Kontrol/OK veya 6zel Mesaj g6nderebilirsiniz. Eđer Takip modu aktifse, Kontrol/OK veya 6zel Mesaj g6nderilene kadar beklemeye alınacak, Kontrol/OK veya 6zel Mesaj d6ng6s6 tamamlanınca serbest bırakılacaktır. Bu size, irtibat kiŖilerini bilgilendirme konusunda kolaylık sađlar. 6rnek olarak, arkadaşlarınızı yolculuđunuzun baŖladıđına ve sizi SPOT Adventures 6zerinden takip edebileceklerine dair bilgilendirmek amacıyla OK mesajı g6ndermek istemeniz durumunda, 6nce Takip Modunu aktive edip arkasında Kontrol/OK butonuna basın. SPOT Kontrol/OK mesajını g6nderecek ve akabinde takibe baŖlayacaktır.

FONKSİYONLARA GENEL BAKIŞ

FONKSİYON	OPERASYON
Kontrol/OK ve Özel Mesaj  	<ul style="list-style-type: none">• Mesajlar, iletişim listenizdeki kişilerle 20 dakikanın üzerinde 3 kere programlanır.• GPS Konumu belirlenemezse mesajlar gönderilmez• Takip Modunu mesaj gönderilene kadar bekletir, sonra Takip Modu otomatik olarak aktive olur.
YARDIM 	<ul style="list-style-type: none">• Mesajlar bir saat boyunca arkadaşlarınıza, ailenize veya SPOT Destek Sağlayıcısına her 5 dakikada bir güncel konum bilgisini de içerecek şekilde gönderilir.• GPS Konumu belirlenemese bile mesajlar gönderilir.• Kontrol/OK, Özel mesaj ve Takip Moduna göre önceliklidir.
SOS 	<ul style="list-style-type: none">• Mesajlar iptal edilene kadar (ya da piller bitene kadar) bir saat boyunca GEOS Kurtarma Kontrol Merkezine her 5 dakikada bir güncel konum bilgisini de içerecek şekilde gönderilir.• GPS Konumu belirlenemese bile mesajlar gönderilir.• Kontrol/OK, Özel mesaj ve Takip Moduna göre önceliklidir.
Birleşik Yardım ve SOS  	<ul style="list-style-type: none">• Mesajlar iptal edilene kadar (ya da piller bitene kadar) bir saat boyunca GEOS Kurtarma Kontrol Merkezine her 5 dakikada bir güncel konum bilgisini de içerecek şekilde gönderilir.• Mesajlar bir saat boyunca irtibat noktalarınıza her 5 dakikada bir güncel konum bilgisini de içerecek şekilde gönderilir.• GPS Konumu belirlenemese bile mesajlar gönderilir.• Kontrol/OK, Özel mesaj ve Takip Moduna göre önceliklidir. <p>NOT: SPOT Birleşik Yardım ve SOS modunu, arkadaşlarınızın ve ailenizin size ulaşma çabalarının kurtarma birimlerinizin engelleyebileceği için aktive etmemenizi şiddetle önerir; diğer uyarılar için www.findmespot.com üzerinden sık sorulan sorular kısmına bakınız.</p>
Takip Modu 	<ul style="list-style-type: none">• Güncellenmiş konum bilgisi ve iki önceki konum bilgileri, 24 saat boyunca her 10 dakikada bir hesabınıza gönderilir.• GPS Koordinatları belirlenemezse mesaj gönderilmez.

BÖLÜM 4: SİSTEM FONKSİYONLARI VE GÖSTERGELER

SPOT MESAJ DÖNGÜSÜ

Spot üstün kalite ve güvenilirlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Mükemmel gökyüzü görüşü ile birlikte SPOT her mesajı gönderebilecek şekilde üretilmiştir. Gündelik kullanımda, gökyüzü görüşü, tepeler, binalar vb. yüzünden sıklıkla perdelenir ve bu yüzden bazı mesajlar gönderilemez. Bu sebeple, SPOT, size toplam güvenilirlik sunarak her modda otomatik olarak çoklu mesaj gönderebilir. Bazı servis modlarında aynı mesaj için çoklu denemeler yaparken diğer modlarda düzenli olarak GPS konum bilgilerini alır ve yeni mesaj gönderimi yapar. SPOT'un yerleşiminden dolayı gönderimde sorun yaşanabilir. Cihazınızın, güvenirliliği için en uygun yerleşimi deneyerek bulunuz.

MESAJ GÖSTERGELERİ

Tüm fonksiyonlar için, SPOT o anda yaptığı işlemi gösterebilmektedir.

GÖSTERGE	YANIP SÖNEN YEŞİL	YANIP SÖNEN KIRMIZI
GPS	GPS sinyali aranıyor	GPS lokasyonu belirlenemedi. Konumunuzu değiştiriniz.
Mesaj Gönderimi	Mesaj gönderim döngüsü başarılı	Son mesaj gönderilmedi
Kontrol /OK veya Özel Mesaj	Kontrol/OK mesaj döngüsü başarılı	-
YARDIM	SPOT YARDIM modunda	YARDIM iptal edildi
SOS	SOS işleme alındı	SOS iptal edildi
Takip Modu	SPOT Takip Modunda	-
Açık / Kapalı	Açık	Düşük pil.

IŞIK İKAZLARI – FONKSİYONA GÖRE

EĞER SPOT GPS KONUMUNUZU BELİRLEMİŞSE				
FONKSİYON	Mesaj Fonksiyon Işığı	GPS Işığı	Mesaj Gönderim Işığı	Mesaj Durumu
Kontrol/OK Özel Mesaj	Mesaj döngüsü tamamlanana veya iptal edilene kadar yeşil yanıp söner	GPS Işığı yeşil yanıp söner	Fonksiyona göre son mesaj gönderildikten sonra ve mesaj döngüsü bitiminden 1 saat boyunca yeşil yanıp söner	Mesaj ve konum bilgisi uydulara gönderilmiştir.
Takip Modu				
Yardım SPOT Destek				
SOS Acil Durum				

ÖNEMLİ NOTLAR

1. Her fonksiyon için yeşil yanıp sönen ışık bu fonksiyonu başarılı şekilde çalıştırdığınızı gösterir.
2. Fonksiyonu aktive ettikten sonra, SPOT GPS sinyali ve konum bilgisi arar ve bu yanıp sönen yeşil ışık ile gösterilir.
3. GPS konumu belirlenince, SPOT mesajınızı gönderir ve mesaj gönderim ışığı, GPS konumunun belirlendiğini ve mesaj gönderim döngüsünün başladığını belirtmek amacıyla, 15 saniye boyunca yanıp söner.

EĞER SPOT GPS KONUMUNUZU BELİRLEMEMİŞSE

FONKSİYON	FONKSİYON DÜĞMESİ İŞİĞİ	GPS İŞİĞİ	MESAJ GÖNDERİM İŞİĞİ	MESAJ DURUMU	TEKRAR DENEMEK İÇİN
Kontrol/OK Özel Mesaj	Yeşil yanıp söner	Kırmızı yanıp söner	Kırmızı yanıp söner	Mesaj gönderilmedi	Daha temiz bir görüşü sağlayabileceğiniz yere geçin. Seçili fonksiyon tuşuna tekrar basın.
Takip Modu	Yeşil yanıp söner	Kırmızı yanıp söner. SPOT GPS için 4 dk. arama yapar sonra 6 dk. bekler.	Kırmızı yanıp söner	Mesaj gönderilmedi	Daha temiz bir görüşü sağlayabileceğiniz yere geçin. Bir sonraki mesaj aralığında SPOT GPS konumu elde etmeye çalışacaktır.
Yardım/Destek	Yeşil yanıp söner	Kırmızı yanıp söner.SPOT GPS için 4 dk. arama yapar sonra 1 dk. bekler.	Yeşil yanıp söner	Mesaj konum bilgisi olmadan gönderildi.	Daha temiz bir görüşü sağlayabileceğiniz yere geçin. Bir sonraki mesaj aralığında SPOT GPS konumu elde etmeye çalışacaktır.
SOS	Yeşil yanıp söner	Kırmızı yanıp söner. SPOT GPS için 4 dk. arama yapar sonra 1 dk. bekler.	Yeşil yanıp söner	Mesaj konum bilgisi olmadan gönderildi.	Daha temiz bir görüşü sağlayabileceğiniz yere geçin. Bir sonraki mesaj aralığında SPOT GPS konumu elde etmeye çalışacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR

KONTROL/OK VEYA ÖZEL MESAJ: SPOT Kontrol/OK veya Özel Mesajınızı göndermeden önce GPS sinyali almış olmalıdır. Eğer GPS sinyali bulunamazsa, GPS ışığı kırmızı yanıp söner ve SPOT fonksiyonu mesaj göndermeden deaktive eder.

TAKİP MODU: SPOT rota noktanızı göndermeden önce GPS sinyali almış olmalıdır. Buna karşın, SPOT Takip Modu fonksiyonu çalışmaya devam edecektir ve bir sonraki mesaj aralığında GPS sinyali aramaya devam edecektir.

YARDIM/SPOT DESTEK: SPOT Yardım/SPOT Destek mesajlarını GPS konumu olmadan da gönderir. SPOT bir sonraki mesaj gönderiminden önce (4-5 dk.) GPS sinyali aramaya devam edecektir ve tüm mesaj döngüsünü tekrarlayacaktır.

SOS: SPOT SOS Acil Durum mesajlarını GPS konumu olmadan da gönderir. SPOT bir sonraki mesaj gönderiminden önce (4-5 dk.) GPS sinyali aramaya devam edecektir ve tüm mesaj döngüsünü tekrarlayacaktır.

BÖLÜM 5: BAKIM VE DESTEK

“SPOT Cihazı periyodik bakım gerektirmemektedir.”

PİL ÖMRÜ VE KULLANIM

- SPOT cihazınızda sadece şarj edilemeyen AAA Lityum bataryalar kullanın. Kullanım kılavuzunuzda belirtilen performansı yakalamak için önemle Energizer Ultimate 8x AAA pil kullanmanızı öneririz. Alkaline veya diğer pil teknolojileri ve şarj edilebilen piller önerilmemektedir. Acil bir durumda, sadece alkaline ya da şarj edilebilen pil temini mümkünse bu pilleri kullanabilirsiniz. Ancak, belirtilen pil ömrü ve performansına ulaşmak mümkün olmayacaktır.
- SPOT içine düzgün yerleştirilmiş lityum piller birkaç yıl durabilir. Pil gücü azaldığında ON/OFF ışığı kırmızı yanıp söner. Optimum çalışma koşullarında ON/OFF ışığı kırmızı yanıp sönmeye başladığında 100 mesajlık pil gücü vardır. ON/OFF ışığı kırmızı yanıp sönmeye başladığında ya da pil ömründen emin olmadığınız durumlarda pillerinizi değiştiriniz ve her yolculuk öncesi muhakkak cihazınızı test ediniz.
- Normal kullanımda tam dolu pillerle SPOT şunları karşılar:
 1. Açık durumda ama kullanımda olmadığı zaman: Yaklaşık 3 ay
 2. SOS veya Yardım mesajları: 810 adet (yaklaşık 2.8 gün)
 3. Takip Modu: 625 mesaj (yaklaşık 4.3 gün)
 4. Kontrol/OK veya Özel Mesaj: 350 mesaj.
 5. Daima 1 takım yedek pil taşımanızı öneririz.
 6. Soğuk ortam pil ömrünü etkiler.

KAPSAMA

SPOT, Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya'nın tamamında, Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Asyanın belli bölgelerinde ve binlerce kilometrelik bir kıyı şeridini de içerecek şekilde dünyanın pek çok bölgesinde çalışır. Seyahatinizden önce varış noktanızın kapsama alanı içinde olup olmadığını kontrol edin. Rusya da, GPS performansı, bu ülkede kullanılacak cihazların GPS hassasiyetleri yönetmeliğine bağlı olarak, sınırlıdır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İKLİM

SPOT heryere götürülebilecek şekilde tasarlanmıştır. Buna rağmen, tüm elektronik cihazlar gibi sınırları vardır. SPOT, GPS ve alçak yörünge uydularına dayanarak yerinizi belirler ve mesaj gönderir. Çalışması için, SPOT logosunun (vericinin direk üzerinde bulunur) engellenmemiş bir gökyüzü görüşüne ihtiyacı vardır. Dışarıda ya da bir camın altında bu görüşü sağlayabilir. Güvenlik için, SPOT'un bakımı ve kullanımıyla ilgili aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun:

- 5 metre derinliğe kadar 1 saat süreyle su geçirmezlik özelliği vardır.
- Çalışma sıcaklığı: -30°C ve 60°C arasında
- Çalışma irtifası: -100 metreden 6500 metreye
- Nem ve tuzlu sis dayanımı
- OSHA sertifikasyonu ile ilgili son bilgi için www.findmespot.com adresini ziyaret edin. Sınıf 1, bölüm 1, grup A-D standardında güvenlidir.
- 1130 km/h'yi (Mach1) aştığınızda GPS yaklaşımı düşer.
- Cihazınızı taşıma ve kullanma esnasında darbelerden koruyun.

TEMİZLEME

SPOT'unuzun dışını temizlerken aşağıdakileri takip edin:

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun
- Hafif nemli, yumuşak bir bez kullanın.
- Sprey, çözücü, alkol veya aşındırıcılar kullanmayın
- SPOT'unuzun gövdesini açmayın

SORUN GİDERME

SPOT her açıldığında kendini kontrol eden bir işlem başlatır. SPOT her yolculuktan önce bir adet Kontrol/OK mesajı göndermenizi ve bu mesajın alındığını kontrol etmenizi önerir. Bu size, tüm mesaj sistemini kontrol etmenizi ve irtibat kişilerinizin durumdan haberdar olmasını sağlar.

WEB TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Optimum performans için, www.findmespot.com adresindeki hesabınıza ulaşabilmeniz açısından uygun bir web tarayıcıya sahip olmanız gerekmektedir. Uygun web tarayıcıları şunlardır:

- FireFox 3
- Internet Explorer 7 & 8
- Safari 3 & 4

Chrome 2.0 ve Opera 9/10.0 gibi tarayıcılarla www.findmespot.com adresine ve kullanıcı hesabınıza ulaşmanız mümkündür ama uygunluk garanti edilmemektedir. En güncel web tarayıcı listesine ulaşmak için www.findmespot.com adresindeki sık sorulan sorular kısmına ya da SPOT Müşteri Hizmetlerine başvurunuz.

DAHA FAZLA BİLGİ

SPOT websitesi düzenli olarak eğitim videoları ve sık sorulan sorulara verilen cevaplarla güncellenmektedir.

Daha fazla soru ve destek için:

www.findmespot.com adresini ziyaret edin ya da +353 12 909 505 numaralı telefonu arayın

GARANTİ

Spot cihazınız SPOT LLC tarafından malzeme ve işçilik hatalarına karşın satın alındığı tarihten itibaren 24 ay boyunca garanti altın alınmıştır.

Garanti hakkında daha fazla bilgi için ya da garanti bildiriminde bulunmak için www.spotwarranty.com ya da www.findmespot.com adreslerini ziyaret edin.

SERVİS NOKTASI

Almış olduğunuz Spot cihazının ekonomik ömrü 10 yıldır.

Bu süre içerisinde arızalanması durumunda aşağıdaki adrese başvurabilirsiniz:

Globalstar Avrasya Uydu Yer İstasyonu Tesisleri

Konya Yolu 8. km. Türk Telekom Oğulbey Ambarları içi Oğulbey-Gölbaşı / ANKARA
Müşteri Hizmetleri Tel: +90 312 444 0 592

EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Cihazınız küçük parçalar içerebilir. Bu sebeple cihazı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazın manyetik çalışma alanı sebebiyle kredi kartları ve vb. manyetik depolama ortamlarının yanına koymayın.
- Yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlar ve işitme cihazları ile etkileşime neden olabilir.
- Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası etkileşimi önlemek için tıbbi cihaz ve kablolu cihazlar arasında en az 15,3 cm mesafe olmasını önermektedir.
- Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası etkileşimi önlemek için tıbbi cihaz ve kablolu cihazlar arasında en az 15,3 cm mesafe olmasını önermektedir.
- Cihazınızı, bu hususta gözönünde bulundurarak kullanın. Daha fazla bilgi için sağlık kuruluşlarına başvurun.
- Parlayıcı ve patlayıcı sıvı ve gazların bulunduğu ortamlarda cihazınızı kullanırken güvenlik yönergelerine uyunuz.



T.C.
SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN VE
REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve
Seyri: 16.08.2010-4927/8
Belgenin Geçerlilik Tarihi: 16.08.2017

Bu belgenin kimlik numarası: 40777 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Bu Kanuna dayanarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yürürlükte Eski Hemen Deme Yürürlüğe Konulmuş, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İmalatçı ve İthalatçı Firmaları

Ülkesi: TÜRKİYE
Firması: GLOBASTAR AVRASYA
UYDU SES VİT DAKTA
HATIŞİM A.Ş.
BİLKİNT PLAZA A TİHAK
NOLU/İBİLKENT
ANKARA
Marka Adresi: -
Telefonu: -
Telefonu: 03122062611
Mali: -
Cinsi: GPS YÖN BİLİMLER
KONUMLANMA CİHAZI
Markası: SPOI
Modeli: -
Tesisin Tarihi ve Yeri: -
Çıkarım Tarihi ve Yeri: 2.Yıl veya
Aynı Tarih Süresi: 30.03.2010
Satıcı Firmasının
Ülkesi: -
Adresi: -
Telefonu: -
Telefonu: -
Firmasının Tarihi ve No: -



SENER TURHAN
Bakan a.
GİN MÜDÜR YARD.



Belgenin Doğruluğu www.sanayi.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.

İthalatçı Firma:

Globalstar Avrasya Uydu Ses ve Data İletişim A.Ş.
Bilkent Plaza A-3 Blok No:46-47 06800 Bilkent/Ankara
Tel: (312) 266 79 79
Faks: (312) 266 26 11
www.globalstar.com.tr
E-posta: customercare@globalstar.com.tr

Üretici Firma:

SPOT LLC
461 South Milpitas Blvd MILPITAS, CA 95035 USA
Tel: +1 (406) 922 33 33
Faks: +1 (406) 922 33 34
www.findmespot.com
E-posta: customercare@findmespot.com